# Caractéristiques Ledvance LED Driver Dali NFC Performance 42/100-500/220 L

Voir le produit

## Characteristics

| | |
|---|---|
| Product Serie | LED DRIVER DALI NFC PERFORMANCE |

## Informations Générales

| | |
|---|---|
| Réf. | 258066 |
| EAN | 4058075851542 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DR DA NF P 42/100-500/220 L FS1 LEDV |
| Vendu à l'unité - Carton complet | 1 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Technologie | Accessory |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Dali |
| Ballast pour lampe | LED |
| Tension d'entrée | 198-264 |
| Tension de sortie | 40-220 |
| Puissance Maximale Estimée | 42 |
| Indice de Protection | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Couleur du boitier | Blanc |

| | |
|---|---|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
| Référence Article | Accessoires - Driver |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 280 |
| Largeur (mm) | 30 |


**Pourquoi choisir Budgetlight?**

**Prix** bas garantis

Jusqu'à **7 ans de garantie**

Retours faciles jusqu'à **14 jours**

Eclairage LED **durable**

Trustpilot